Back UPS PRO BR 1100VA,10 Outlets, 2 USB Charging Ports, AVR, LCD interface , LAM

BR1100M2-LM

Llame para más información 800122220

- Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
- Incluye: Cable coaxial, Cable USB, Manual del usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	600Vatios / 1.1kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	600Vatios / 1.1kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva) (4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Tiempo de transferencia	8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.83metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 147V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back UPS PRO BR 1100VA,10 Outlets, 2 USB Charging Ports, AVR, LCD interface , LAM | BR1100M2-LM | Descargado en 06/24/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	16hour(s)
Sustitución de la batería	APCRBC160
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)	8Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	134
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	USB
Panel de control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	1080Julios
Data Line Protection	Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T, Cable coaxial para CATV/SATV/ módem/audio-vídeo (conector coax)
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima	260mm, 26.0cm
Anchura máxima	100mm, 10.0cm
Profundidad máxima	368mm, 36.8cm
Peso neto	10.2kg
Peso de envío	11.8kg
Altura bruta	38mm, 3.8cm
Anchura bruta	241mm, 24.1cm
Profundidad bruta	500mm, 50.0cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back UPS PRO BR 1100VA,10 Outlets, 2 USB Charging Ports, AVR, LCD interface , LAM | BR1100M2-LM | Descargado en 06/24/2020 (EST)

Descripción física

Master Carton Units	1.0
Master Carton Weight	11.8
SCC Codes	1073130433781 9

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0-3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones	FCC Parte 15 Clase B, NOM, Con certificación C-US de TÜV
Política de Protección de Equipos'	--
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.